

Розетки ■ Настенные розетки, винтовое соединение,

DIN VDE 0623, EN 60309-2. Цвет: серый электрик и/или в соответствии с цветовым кодом. Корпус и вставки изготовлены из

Изображение	Название	Описание
	Настенные розетки ▲ IP 44 Стандартная упаковка: 2/1 шт. Товарная группа 1091. Изображен арт. 6062A.	■ Винтовое соединение ■ В изделиях на 63A применена технология SoftCONTACT ■ Выключатель ■ Механическая блокировка DUO ■ Пустая DIN-рейка ■ Проушина для опломбирования или установки навесного замка
	Настенные розетки ▲ IP 44 Стандартная упаковка: 2/1 шт. Товарная группа 1124. Изображен арт. 7222.	■ Винтовое соединение ■ В изделиях на 63A применена технология SoftCONTACT ■ Выключатель ■ Механическая блокировка DUO ■ Защитный автомат, характеристика «К» ■ Проушина для опломбирования или установки навесного замка
	Настенные розетки ▲ IP 44 Стандартная упаковка: 2/1 шт. Товарная группа 1125. Изображен арт. 7228.	■ Винтовое соединение ■ В изделиях на 63A применена технология SoftCONTACT ■ Выключатель ■ Механическая блокировка DUO ■ УЗО $I_N = 0,03A$ ■ Другие параметры номинального тока - по заказу ■ Проушина для опломбирования или установки навесного замка
	Настенные розетки ▲ IP 44 Стандартная упаковка: 2/1 шт. Товарная группа 1126. Изображен арт. 7235.	■ Винтовое соединение ■ В изделиях на 63A применена технология SoftCONTACT ■ Выключатель ■ Механическая блокировка DUO ■ Защитный автомат, характеристика «К», а так же УЗО $I_N = 0,03A$ ■ Другие параметры номинального тока - по заказу ■ Проушина для опломбирования или установки навесного замка

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана +7(7172)727-132
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48





Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

с выключателем и мех. блокировкой, 16А - 63А, IP 44

АМАПЛАСТА (AMAPLAST). Изделия на другие напряжения и частоты – по запросу.

Ток, А	Кол-во полюсов	110В	230В	400В	500В	>50 -	>50 -	Чертежи и размеры
		50 и 60Гц	50 и 60Гц	50 и 60Гц	50 и 60Гц	500В	500В	
		3п 4п 5п 4ч 4ч 4ч	3п 4п 5п 6ч 9ч 9ч	3п 4п 5п 9ч 6ч 6ч	3п 4п 5п 7ч 7ч 7ч	3п 4п 5п 10ч 10ч 10ч	3п 4п 5п 2ч 2ч 2ч	
Артикул №								
16	3		7213					
16	4			5610А				
16	5			5613А				
32	4			5615А				
32	5			5618А				
63	4			6059А				
63	5			6062А				
16	3		7216					
16	4			7217				
16	5			7218				
32	4			7219				
32	5			7220				
63	4			7221				
63	5			7222				
16	3		7223					
16	4			7224				
16	5			7318				
32	4			7225				
32	5			7226				
63	4			7227				
63	5			7228				
16	3		7229					
16	4			7230				
16	5			7231				
32	4			7232				
32	5			7233				
63	4			7234				
63	5			7235				

Чертеж 1 MB 208

A	16	32	63					
Полоса	3	4	5	4	5	4	5	
Размеры, мм.	a	364	364	364	364	364	460	460
b	134	134	134	134	134	180	180	180
c	160	162	163	168	168	195	195	195
d	347	347	347	347	347	440	440	440
e	117	117	117	117	117	160	160	160
f	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	8,1	8,1	8,1
g	8	8	8	8	8	8	8	8
h	391	395	398	408	411	502	502	502
M	32/40	32/40	32/40	32/40	32/40	40	40	40
M*	2x32	2x32	2x32	2x32	2x32	2x40	2x40	2x40
Макс. сечение кабеля до мм.	27	27	27	27	27	27	27	27
Клеммы для кабеля	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	6	6	6
сечением от до мм²	—4	—4	—4	—10	—10	—25	—25	—25

Розетки ■ Настенные розетки, винтовое соединение,

DIN VDE 0623, EN 60309-2. Цвет: серый электрик и/или в соответствии с цветовым кодом. Корпус и вставки изготовлены из

Изображение	Название	Описание
	Настенные розетки ♦♦ IP 67 Стандартная упаковка: 1/2 шт. Товарная группа 1089. Изображен арт. 5643A.	■ Винтовое соединение ■ В изделиях на 63А применена технология SoftCONTACT ■ Выключатель ■ Механическая блокировка DUO ■ Пустая DIN-рейка ■ Проушина для опломбирования или установки навесного замка
	Настенные розетки ♦♦ IP 67 Стандартная упаковка: 1/2 шт. Товарная группа 1127. Изображен арт. 7244.	■ Винтовое соединение ■ В изделиях на 63А применена технология SoftCONTACT ■ Выключатель ■ Механическая блокировка DUO ■ Защитный автомат, характеристика «К» ■ Проушина для опломбирования или установки навесного замка
	Настенные розетки ♦♦ IP 67 Стандартная упаковка: 1/2 шт. Товарная группа 1128. Изображен арт. 7251.	■ Винтовое соединение ■ В изделиях на 63А применена технология SoftCONTACT ■ Выключатель ■ Механическая блокировка DUO ■ УЗО $I_N = 0,03A$ ■ Другие параметры тока – по заказу ■ Проушина для опломбирования или установки навесного замка
	Настенные розетки ♦♦ IP 67 Стандартная упаковка: 1 шт. Товарная группа 1083. Изображен арт. 5695A.	■ Винтовое соединение ■ Технология TorsionSpringCONTACT ■ Выключатель ■ Механическая блокировка DUO ■ 3-полюсные гнезда для предохранителей NH 00 ■ По заказу возможна комплектация для использования навесного замка или опломбирования

с выключателем и мех. блокировкой, с защитой, 16А - 125А, IP 67

АМАПЛАСТА (AMAPLAST). Изделия на другие напряжения и частоты – по запросу.

		Ток, А		Кол-во полюсов		110В 50 и 60Гц	230В 50 и 60Гц	400В 50 и 60Гц	500В 50 и 60Гц	>50 - 500В 100-300Гц	>50 - 500В 300-500Гц	Чертежи и размеры	
						3п 4п 5п 4ч 4ч 4ч	3п 4п 5п 6ч 9ч 9ч	3п 4п 5п 9ч 6ч 6ч	3п 4п 5п 7ч 7ч 7ч	3п 4п 5п 10ч 10ч 10ч	3п 4п 5п 2ч 2ч 2ч		
Артикул №													
16	3						7050						
16	4							5630A					
16	5							5633A					
32	4							5635A					
32	5							5638A					
63	4							5640A	5641A				
63	5							5643A					

Чертеж 1 МВ 181		A	16			32			63		
Полоса		3	4	5	4	5	4	5	4	5	
Размеры, мм.	a	364	364	364	364	364	460	460			
	b	134	134	134	134	134	180	180			
	c	160	162	163	168	168	209	209			
	d	347	347	347	347	347	440	440			
	e	117	117	117	117	117	160	160			
	f	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	8,1	8,1			
	g	8	8	8	8	8	8	8			
	h	391	395	398	408	411	525	525			
	M	32/40	32/40	32/40	32/40	32/40	40	40			
	M*	2x32	2x32	2x32	2x32	2x32	2x40	2x40			
Макс. сечения кабеля до мм.		27	27	27	27	27	27	27			
Клеммы для кабеля сечением от до мм²		1,5 — 4	1,5 — 4	1,5 — 4	2,5 — 10	2,5 — 10	6 — 25	6 — 25			

Чертеж 1 МВ 181		A	16			32			63		
Полоса		3	4	5	4	5	4	5	4	5	
Размеры, мм.	a	364	364	364	364	364	460	460			
	b	134	134	134	134	134	180	180			
	c	160	162	163	168	168	209	209			
	d	347	347	347	347	347	440	440			
	e	117	117	117	117	117	160	160			
	f	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	8,1	8,1			
	g	8	8	8	8	8	8	8			
	h	391	395	398	408	411	525	525			
	M	32/40	32/40	32/40	32/40	32/40	40	40			
	M*	2x32	2x32	2x32	2x32	2x32	2x40	2x40			
Макс. сечения кабеля до мм.		27	27	27	27	27	27	27			
Клеммы для кабеля сечением от до мм²		1,5 — 4	1,5 — 4	1,5 — 4	2,5 — 10	2,5 — 10	6 — 25	6 — 25			

Чертеж 1 МВ 181		A	16			32			63		
Полоса		3	4	5	4	5	4	5	4	5	
Размеры, мм.	a	364	364	364	364	364	460	460			
	b	134	134	134	134	134	180	180			
	c	160	162	163	168	168	209	209			
	d	347	347	347	347	347	440	440			
	e	117	117	117	117	117	160	160			
	f	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	8,1	8,1			
	g	8	8	8	8	8	8	8			
	h	391	395	398	408	411	525	525			
	M	32/40	32/40	32/40	32/40	32/40	40	40			
	M*	2x32	2x32	2x32	2x32	2x32	2x40	2x40			
Макс. сечения кабеля до мм.		27	27	27	27	27	27	27			
Клеммы для кабеля сечением от до мм²		1,5 — 4	1,5 — 4	1,5 — 4	2,5 — 10	2,5 — 10	6 — 25	6 — 25			

125	4						5679A	5693A					
125	5						5695A						

Чертеж 1 МВ 177		A	125		
Полоса		3	4	5	
Размеры, мм.	a	460	460	460	
	b	260	260	260	
	c	283	283	283	
	d	434	434	434	
	e	234	234	234	
	f	11	11	11	
	g	9	9	9	
	h	525	525	525	
	M	63	63	63	
	M*	2x63	2x63	2x63	
Макс. сечения кабеля до мм.		44	44	44	
Клеммы для кабеля сечением от до мм²		25 — 70	25 — 70	25 — 70	

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93