

Розетки ■ Настенные розетки, безвинтовое соединение (TwinCONTACT),

DIN VDE 0623, EN 60309-2. Цвет: серый электрик и/или в соответствии с цветовым кодом. Корпус и вставки изготовлены из

Изображение	Название	Описание
	Настенные розетки, технология TwinCONTACT ▲ IP 44 Стандартная упаковка: 10 шт. Товарная группа 1038. Изображен арт. 1341.	<ul style="list-style-type: none">■ Безвинтовые пружинные клеммы■ Внешнее крепление■ Кабельный ввод сверху■ Сальник-мембрана на вводе
	Настенные розетки, технология TwinCONTACT ▲ IP 44 Стандартная упаковка: 10 шт. Товарная группа 1140. Изображен арт. 1730.	<ul style="list-style-type: none">■ Безвинтовые пружинные клеммы■ Двойные клеммы для проходного соединения■ Внутреннее крепление■ Кабельный ввод: 1x сверху и 1x закрытый (для прорезания) снизу■ Основание корпусов 4-х и 5-полюсных розеток поворачивается на 180°
	Настенные розетки, технология TwinCONTACT ▲ IP 44 Стандартная упаковка: 10 шт. Товарная группа 1141. Изображен арт. 419.	<ul style="list-style-type: none">■ Безвинтовые пружинные клеммы■ Двойные клеммы для проходного соединения■ Внутреннее крепление■ Кабельный ввод: 1x сверху и 2x закрытых (для прорезания) снизу■ Основание корпуса поворачивается на 180°■ Возможна установка вспомогательного контакта для контроля положения вилки
	Настенные розетки, технология TwinCONTACT ▲▲ IP 67 Стандартная упаковка: 10 шт. Товарная группа 1132. Изображен арт. 1871.	<ul style="list-style-type: none">■ Безвинтовые пружинные клеммы■ Двойные клеммы для проходного соединения■ Четыре внешних крепежных отверстия■ Кабельный ввод 1x сверху, и 1x закрытый (для

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

16А - 32А, IP 44 и IP 67

АМАПЛАСТА (AMAPLAST). Изделия на другие напряжения и частоты – по запросу.

Ток, А	Кол-во полюсов	110В	230В	400В	500В	>50 -	>50 -
		50 и 60Гц	50 и 60Гц	50 и 60Гц	50 и 60Гц	500В	500В
		3п 4п 5п	3п 4п 5п	3п 4п 5п	3п 4п 5п	100-300Гц	300-500Гц
		4ч 4ч 4ч	6ч 9ч 9ч	9ч 6ч 6ч	7ч 7ч 7ч	10ч 10ч 10ч	2ч 2ч 2ч

Артикул №

Чертежи и размеры

16	3	1340	1341				
16	4		1342	1343	1344		
16	5			31			
32	3	1345	1346				
32	4		1347	1348	1349		
32	5			32			

Чертеж	А	16			32		
		Полюса			Полюса		
1 MB 463		3	4	5	3	4	5
Размеры, мм.	a	95	93	92,5	102	102	102
	b	73,5	87,5	87,5	94	94	94
	c	93	107,5	110	115,5	115,5	119,5
	d	55,5	55,5	55,5	62	62	62
	e	61	76	76	84	84	84
	f1	5,3	5,3	5,3	5,1	5,1	5,1
	f2	5,3	5,3	5,3	5,1	5,1	5,1
	h	139	139	136,5	160	160	156,5
	i	19,8	21,5	21,5	26,5	26,5	26,5
	M	M20x1,5	M25x1,5	M25x1,5	M25x1,5	M32x1,5	M32x1,5
Клеммы для кабеля сечением от до мм ²		1,5 1,5 1,5	2,5 2,5 2,5	2,5 2,5 2,5	—	—	—

16	3	1719	1720	1721			
16	4		1723	1724	1725	1726	1727
16	5		1730	3331			

Чертеж	А	16		
		Полюса		
1 MB 209		3	4	5
Размеры, мм.	a	87	100	100
	b	64	75	75
	c	99	110	113
	d	40	—	—
	d1	—	11	11
	e	50	59	59
	f	4,5	5	5
	g	4	4	4
	h	115	125	128
	M	20	20	20
	M*	M20 (слеп.)	процарапать отверстие	
Макс. сечение кабеля до мм.		15	15	15
Клеммы для кабеля сечением от до мм ²		—4	—4	—4

16	4	1750	1751	418	1752	1753	1754
16	5	1755	1756	419	1757		1759
32	3	1851	420	1852			1854
32	4	1855	1856	421	1857	1858	1859
32	5	1860	1861	422	1862		1864

Чертеж	А	16			32		
		Полюса			Полюса		
1 MB 43		3	4	5	3	4	5
Размеры, мм.	a	128	128	128	128	128	128
	b	84	84	84	84	84	84
	c	122	124	124	136	136	138
	d	11	11	11	11	11	11
	e	68	68	68	68	68	68
	f	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
	g	4	4	4	4	4	4
	h	144	145	158	158	158	160
	M	25	25	32	32	32	32
	M*	2x25 (слеп.)	процарапать отверстие		2x25 (слеп.)	процарапать отверстие	
Макс. сечение кабеля до мм.		18	18	18/25	18/25	18/25	18/25
Клеммы для кабеля сечением от до мм ²		—4	—4	—4	—10	—10	—10

16	3	1867	241	1868			
16	4	1870	1871	242	1872	1873	1874
16	5	1875	1876	200			
32	3	1877	243	1878			
32	4	1879	1880	244	1881	1882	1883
32	5	1884	1885	245			

Чертеж	А	16			32		
		Полюса			Полюса		
1 MB 219		3	4	5	3	4	5
Размеры, мм.	a	95	95	95	120	120	120
	b	102	102	102	112	112	112
	c	115	124	129	143	143	150
	d	64,2	64,2	64,2	90,2	90,2	90,2
	e	77,5	77,5	77,5	79	79	79
	e1	88	88	88	98,5	98,5	98,5
	f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	g	5	5	5	5	5	5
	h	128	128	132	160	160	160
	M	25	25	25	32	32	32
	M*	25	25	25	32 (слеп.)		
Макс. сечение кабеля до мм.		15	18	18	25	25	25
Клеммы для кабеля сечением от до мм ²		—4	—4	—4	—10	—10	—10

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93