

Розетки ■ Настенные розетки, винтовое соединение, с выключателем,

DIN VDE 0623, EN 60309-2. Цвет: серый (RAL 7000) и в соответствии с цветовым кодом. Корпус изготовлен из АМЕЛАНА

Изображение	Название	Описание
	Настенные розетки ♠ IP 67 Стандартная упаковка: 1 шт. Товарная группа 1074. Изображен арт. 7285.	■ Винтовое соединение ■ Стойкие к воздействию химикалий ■ Термостойкие держатели контактов ■ Никелированные контакты ■ Выключатель ■ Механическая блокировка DUO ■ Проушина для опломбирования или установки навесного замка
	Настенные розетки ♠ IP 67 Стандартная упаковка: 1 шт. Товарная группа 1074. Изображен арт. 7290.	■ Винтовое соединение ■ Технология SoftCONTACT ■ Стойкие к воздействию химикалий ■ Термостойкие держатели контактов ■ Никелированные контакты ■ Выключатель ■ Механическая блокировка DUO ■ Проушина для опломбирования или установки навесного замка
	Настенные розетки ♠ IP 67 Стандартная упаковка: 1 шт. Товарная группа 1089. Изображен арт. 7292.	■ Винтовое соединение ■ В изделиях на 63А применена технология SoftCONTACT ■ Стойкие к воздействию химикалий ■ Термостойкие держатели контактов ■ Никелированные контакты ■ Выключатель ■ Механическая блокировка DUO ■ Пустая DIN-рейка ■ Проушина для опломбирования или установки навесного замка
	Настенные розетки ♠ IP 67 Стандартная упаковка: 1 шт. Товарная группа 1098. Изображен арт. 7298.	■ Винтовое соединение ■ В изделиях на 63А применена технология SoftCONTACT ■ Стойкие к воздействию химикалий ■ Термостойкие держатели контактов ■ Никелированные контакты ■ Выключатель ■ Механическая блокировка DUO ■ 3-полюсные гнезда для предохранителей D 01 в изделиях на 16А, для предохранителей D 02 в изделиях на 32А и 63А ■ Проушина для опломбирования или установки навесного замка

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана +7(7172)727-132
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78


Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

мех. блокировкой, устойчивые к воздействию химикалий, 16А - 63А, IP 67

(AMELAN). Изделия на другие напряжения и частоты – по запросу.


		110В 50 и 60Гц			230В 50 и 60Гц			400В 50 и 60Гц			500В 50 и 60Гц			>50 - 500В 100-300Гц			>50 - 500В 300-500Гц					
Ток, А		3п 4п 5п 4ч 4ч 4ч			3п 4п 5п 6ч 9ч 9ч			3п 4п 5п 9ч 6ч 6ч			3п 4п 5п 7ч 7ч 7ч			3п 4п 5п 10ч 10ч 10ч			3п 4п 5п 2ч 2ч 2ч					
		Артикул №															Чертежи и размеры					
16	3				7283																	
16	4							7284														
16	5							7285														
32	3				7286																	
32	4							7287														
32	5							7288														
63	4							7289														
63	5							7290														
16	4							7291														
16	5							7292														
32	4							7293														
32	5							7294														
63	4							7295														
63	5							7296														
16	4							7297														
16	5							7298														
32	4							7299														
32	5							7300														
63	4							7301														
63	5							7302														

Чертеж 1 МВ 207




Размеры, мм.	16			32		
	3	4	5	3	4	5
a	225	225	225	225	225	225
b	118	118	118	118	118	118
c	144	146	147	152	152	153
d	208	208	208	208	208	208
e	101	101	101	101	101	101
f	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
g	8	8	8	8	8	8
h	252	255	259	268	268	274
M	1xM25 и 1xM32	1xM25 и 1xM32	1xM25 и 1xM32	1xM25 и 1xM32	1xM25 и 1xM32	1xM25 и 1xM32
M*	2x25	2x25	2x25	2x25	2x25	2x25
Макс. сечение кабеля до мм.						
Клеммы для кабеля сечением от до мм²						
	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
	—4	—4	—4	—10	—10	—10

Чертеж 1 МВ 180




Размеры, мм.	63		
	3	4	5
a	264	264	264
b	163	163	163
c	196	196	196
d	240	240	240
e	140	140	140
f	8,1	8,1	8,1
g	8	8	8
h	300	300	300
M	40	40	40
M*	40	40	40
Макс. сечение кабеля до мм.			
Клеммы для кабеля сечением от до мм²			
	32	32	32
	6	6	6
	—25	—25	—25

Чертеж 1 МВ 181



Размеры, мм.	16			32			63		
	3	4	5	4	5	4	5		
a	364	364	364	364	364	460	460		
b	134	134	134	134	134	180	180		
c	160	162	163	168	168	209	209		
d	347	347	347	347	347	440	440		
e	117	117	117	117	117	160	160		
f	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	8,1	8,1		
g	8	8	8	8	8	8	8		
h	391	395	398	408	411	525	525		
M	32/40	32/40	32/40	32/40	32/40	40	40		
M*	2x32	2x32	2x32	2x32	2x32	2x40	2x40		
Макс. сечение кабеля до мм.									
Клеммы для кабеля сечением от до мм²									
	27	27	27	27	27	27	27		
	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	6	6		
	—4	—4	—4	—10	—10	—25	—25		

Чертеж 1 МВ 181



Размеры, мм.	16			32			63		
	3	4	5	4	5	4	5		
a	364	364	364	364	364	460	460		
b	134	134	134	134	134	180	180		
c	160	162	163	168	168	209	209		
d	347	347	347	347	347	440	440		
e	117	117	117	117	117	160	160		
f	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	8,1	8,1		
g	8	8	8	8	8	8	8		
h	391	395	398	408	411	525	525		
M	32/40	32/40	32/40	32/40	32/40	40	40		
M*	2x32	2x32	2x32	2x32	2x32	2x40	2x40		
Макс. сечение кабеля до мм.									
Клеммы для кабеля сечением от до мм²									
	27	27	27	27	27	27	27		
	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	6	6		
	—4	—4	—4	—10	—10	—25	—25		

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93