

# Розетки ■ Панельные розетки, винтовое соединение, 16А - 63А,

DIN VDE 0623, EN 60309-2. Цвет: серый электрик и/или в соответствии с цветовым кодом. Корпус и вставки изготовлены из

Изображение	Название	Описание
	<b>Панельные розетки</b>  ▲ IP 44  Стандартная упаковка: 10 шт.  Товарная группа 1044. Изображен арт. 1463.	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Винтовое соединение</li><li>■ Угол наклона 20°</li><li>■ На розетки 32А возможна установка вспомогательного контакта для контроля положения вилки</li></ul>
	<b>Панельные розетки</b>  ▲ IP 44  Стандартная упаковка: 5 шт.  Товарная группа 1044. Изображен арт. 1155А.	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Винтовое соединение</li><li>■ Технология SoftCONTACT</li><li>■ Угол наклона 20°</li><li>■ Изделия с пилотным контактом: Артикул № + индекс Р</li></ul>
	<b>Панельные розетки</b>  ▲ IP 44  Стандартная упаковка: 10 шт.  Товарная группа 1056. Изображен арт. 1385.	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Винтовое соединение</li><li>■ С возможностью проходного соединения</li><li>■ Прямой угол</li><li>■ На розетки 32А возможна установка вспомогательного контакта для контроля положения вилки</li></ul>
	<b>Панельные розетки</b>  ▲ IP 44  Стандартная упаковка: 5 шт.  Товарная группа 1056. Изображен арт. 1252А.	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Винтовое соединение</li><li>■ Технология SoftCONTACT</li><li>■ Прямой угол</li><li>■ Изделия с пилотным контактом: Артикул № + индекс Р</li></ul>

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48





Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: [www.mennekes.nt-rt.ru](http://www.mennekes.nt-rt.ru) || эл. почта: [msk@nt-rt.ru](mailto:msk@nt-rt.ru)

АМАПЛАСТА (AMAPLAST). Изделия на другие напряжения и частоты – по запросу.

Ток, А	Кол-во полюсов	110В	230В	400В	500В	>50 -	>50 -	Чертёжи и размеры																																																																																																																						
		50 и 60Гц	50 и 60Гц	50 и 60Гц	50 и 60Гц	500В	500В																																																																																																																							
		3п 4п 5п 4ч 4ч 4ч	3п 4п 5п 6ч 9ч 9ч	3п 4п 5п 9ч 6ч 6ч	3п 4п 5п 7ч 7ч 7ч	100-300Гц 3п 4п 5п 10ч 10ч 10ч	300-500Гц 3п 4п 5п 2ч 2ч 2ч																																																																																																																							
<b>Артикул №</b>																																																																																																																														
16	3	1462	1463	1464		3186	3187	 <table border="1"> <caption>Чертёж 1 MB 260</caption> <thead> <tr> <th rowspan="2">Размеры, мм.</th> <th colspan="3">16</th> <th colspan="3">32</th> </tr> <tr> <th>3</th> <th>4</th> <th>5/7</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5/7</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>a</td><td>73,5</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>b</td><td>64</td><td>92</td><td>92</td><td>92</td><td>92</td><td>92</td></tr> <tr><td>c</td><td>50</td><td>59</td><td>58</td><td>62</td><td>62</td><td>61</td></tr> <tr><td>d</td><td>60</td><td>85</td><td>85</td><td>85</td><td>85</td><td>85</td></tr> <tr><td>e</td><td>52</td><td>77</td><td>77</td><td>77</td><td>77</td><td>77</td></tr> <tr><td>f</td><td>5,5</td><td>5,5</td><td>5,5</td><td>5,5</td><td>5,5</td><td>5,5</td></tr> <tr><td>g</td><td>7</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td></tr> <tr><td>g.1</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td></tr> <tr><td>h</td><td>79</td><td>100</td><td>100</td><td>103</td><td>103</td><td>106</td></tr> <tr><td>k</td><td>44</td><td>34</td><td>34/40</td><td>54</td><td>54</td><td>49/55</td></tr> <tr><td>l</td><td>52</td><td>55</td><td>65</td><td>67</td><td>67</td><td>72</td></tr> <tr><td>l1</td><td>60</td><td>63</td><td>72</td><td>82</td><td>82</td><td>85</td></tr> <tr><td>α</td><td>20°</td><td>20°</td><td>20°</td><td>20°</td><td>20°</td><td>20°</td></tr> <tr><td>Клеммы для кабеля сечением от до мм²</td><td>1,5</td><td>1,5</td><td>1,5</td><td>2,5</td><td>2,5</td><td>2,5</td></tr> <tr><td></td><td>-4</td><td>-4</td><td>-4</td><td>-10</td><td>-10</td><td>-10</td></tr> </tbody> </table>	Размеры, мм.	16			32			3	4	5/7	3	4	5/7	a	73,5	100	100	100	100	100	b	64	92	92	92	92	92	c	50	59	58	62	62	61	d	60	85	85	85	85	85	e	52	77	77	77	77	77	f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	g	7	8	8	8	8	8	g.1	2	2	2	2	2	2	h	79	100	100	103	103	106	k	44	34	34/40	54	54	49/55	l	52	55	65	67	67	72	l1	60	63	72	82	82	85	α	20°	20°	20°	20°	20°	20°	Клеммы для кабеля сечением от до мм²	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5		-4	-4	-4	-10	-10	-10
Размеры, мм.	16			32																																																																																																																										
	3	4	5/7	3	4	5/7																																																																																																																								
a	73,5	100	100	100	100	100																																																																																																																								
b	64	92	92	92	92	92																																																																																																																								
c	50	59	58	62	62	61																																																																																																																								
d	60	85	85	85	85	85																																																																																																																								
e	52	77	77	77	77	77																																																																																																																								
f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5																																																																																																																								
g	7	8	8	8	8	8																																																																																																																								
g.1	2	2	2	2	2	2																																																																																																																								
h	79	100	100	103	103	106																																																																																																																								
k	44	34	34/40	54	54	49/55																																																																																																																								
l	52	55	65	67	67	72																																																																																																																								
l1	60	63	72	82	82	85																																																																																																																								
α	20°	20°	20°	20°	20°	20°																																																																																																																								
Клеммы для кабеля сечением от до мм²	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5																																																																																																																								
	-4	-4	-4	-10	-10	-10																																																																																																																								
16	4	1465	1466	1467	1468	1469	1470																																																																																																																							
16	5	1471	1472	1473	3188	3189	3190																																																																																																																							
32	3	1491	1492	1493		3201	3202																																																																																																																							
32	4	1494	1495	1496	1497	1486	1487																																																																																																																							
32	5	1498	1499	1500	3191	3192	3193																																																																																																																							
63	3	1146A	1147A	1148A				 <table border="1"> <caption>Чертёж 1 MB 297</caption> <thead> <tr> <th rowspan="2">Размеры, мм.</th> <th colspan="3">63</th> </tr> <tr> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>a</td><td>110</td><td>110</td><td>110</td></tr> <tr><td>b</td><td>106</td><td>106</td><td>106</td></tr> <tr><td>c</td><td>85</td><td>85</td><td>85</td></tr> <tr><td>d</td><td>85</td><td>85</td><td>85</td></tr> <tr><td>e</td><td>77</td><td>77</td><td>77</td></tr> <tr><td>f</td><td>6,2</td><td>6,2</td><td>6,2</td></tr> <tr><td>g</td><td>12</td><td>12</td><td>12</td></tr> <tr><td>g.1</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td></tr> <tr><td>h</td><td>122</td><td>122</td><td>122</td></tr> <tr><td>k</td><td>69</td><td>69</td><td>69</td></tr> <tr><td>R</td><td>46</td><td>46</td><td>46</td></tr> <tr><td>α</td><td>20°</td><td>20°</td><td>20°</td></tr> <tr><td>Клеммы для кабеля сечением от до мм²</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td></tr> <tr><td></td><td>-25</td><td>-25</td><td>-25</td></tr> </tbody> </table>	Размеры, мм.	63			3	4	5	a	110	110	110	b	106	106	106	c	85	85	85	d	85	85	85	e	77	77	77	f	6,2	6,2	6,2	g	12	12	12	g.1	2	2	2	h	122	122	122	k	69	69	69	R	46	46	46	α	20°	20°	20°	Клеммы для кабеля сечением от до мм²	6	6	6		-25	-25	-25																																																							
Размеры, мм.	63																																																																																																																													
	3	4	5																																																																																																																											
a	110	110	110																																																																																																																											
b	106	106	106																																																																																																																											
c	85	85	85																																																																																																																											
d	85	85	85																																																																																																																											
e	77	77	77																																																																																																																											
f	6,2	6,2	6,2																																																																																																																											
g	12	12	12																																																																																																																											
g.1	2	2	2																																																																																																																											
h	122	122	122																																																																																																																											
k	69	69	69																																																																																																																											
R	46	46	46																																																																																																																											
α	20°	20°	20°																																																																																																																											
Клеммы для кабеля сечением от до мм²	6	6	6																																																																																																																											
	-25	-25	-25																																																																																																																											
63	4	1149A	1150A	1151A	1152A																																																																																																																									
63	5	1153A	1154A	1155A																																																																																																																										
16	3	1365	1366	1367		3054	3055	 <table border="1"> <caption>Чертёж 1 MB 247</caption> <thead> <tr> <th rowspan="2">Размеры, мм.</th> <th colspan="3">16</th> <th colspan="3">32</th> </tr> <tr> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>a</td><td>75</td><td>75</td><td>75</td><td>75</td><td>75</td><td>75</td></tr> <tr><td>b</td><td>75</td><td>75</td><td>75</td><td>75</td><td>75</td><td>75</td></tr> <tr><td>c</td><td>53</td><td>53</td><td>55</td><td>64</td><td>64</td><td>65</td></tr> <tr><td>d</td><td>60</td><td>60</td><td>60</td><td>60</td><td>60</td><td>60</td></tr> <tr><td>e</td><td>60</td><td>60</td><td>60</td><td>60</td><td>60</td><td>60</td></tr> <tr><td>f</td><td>5,5</td><td>5,5</td><td>5,5</td><td>5,5</td><td>5,5</td><td>5,5</td></tr> <tr><td>g</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td></tr> <tr><td>g.1</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td></tr> <tr><td>h</td><td>75</td><td>80</td><td>83</td><td>89</td><td>89</td><td>100</td></tr> <tr><td>ht</td><td></td><td>6</td><td>8</td><td>11</td><td>11</td><td>12</td></tr> <tr><td>k</td><td>31</td><td>32</td><td>32</td><td>39</td><td>39</td><td>39</td></tr> <tr><td>l</td><td>43</td><td>52</td><td>54</td><td>58</td><td>58</td><td>62</td></tr> <tr><td>Клеммы для кабеля сечением от до мм²</td><td>1,5</td><td>1,5</td><td>1,5</td><td>2,5</td><td>2,5</td><td>2,5</td></tr> <tr><td></td><td>-4</td><td>-4</td><td>-4</td><td>-10</td><td>-10</td><td>-10</td></tr> </tbody> </table>	Размеры, мм.	16			32			3	4	5	3	4	5	a	75	75	75	75	75	75	b	75	75	75	75	75	75	c	53	53	55	64	64	65	d	60	60	60	60	60	60	e	60	60	60	60	60	60	f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	g	8	8	8	8	8	8	g.1	2	2	2	2	2	2	h	75	80	83	89	89	100	ht		6	8	11	11	12	k	31	32	32	39	39	39	l	43	52	54	58	58	62	Клеммы для кабеля сечением от до мм²	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5		-4	-4	-4	-10	-10	-10							
Размеры, мм.	16			32																																																																																																																										
	3	4	5	3	4	5																																																																																																																								
a	75	75	75	75	75	75																																																																																																																								
b	75	75	75	75	75	75																																																																																																																								
c	53	53	55	64	64	65																																																																																																																								
d	60	60	60	60	60	60																																																																																																																								
e	60	60	60	60	60	60																																																																																																																								
f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5																																																																																																																								
g	8	8	8	8	8	8																																																																																																																								
g.1	2	2	2	2	2	2																																																																																																																								
h	75	80	83	89	89	100																																																																																																																								
ht		6	8	11	11	12																																																																																																																								
k	31	32	32	39	39	39																																																																																																																								
l	43	52	54	58	58	62																																																																																																																								
Клеммы для кабеля сечением от до мм²	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5																																																																																																																								
	-4	-4	-4	-10	-10	-10																																																																																																																								
16	4	1388	1389	1390	1391	1392	1393																																																																																																																							
16	5	1384	1386	1385	3057	3059	3060																																																																																																																							
32	3	1394	1395	1396																																																																																																																										
32	4	1397	1398	1399	1400	1401	1402																																																																																																																							
32	5	3449	3454	3451	3452	3455	3447																																																																																																																							
63	3	1260A	1261A	1262A				 <table border="1"> <caption>Чертёж 1 MB 211</caption> <thead> <tr> <th rowspan="2">Размеры, мм.</th> <th colspan="3">63</th> </tr> <tr> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>a</td><td>107</td><td>107</td><td>107</td></tr> <tr><td>b</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>c</td><td>80</td><td>80</td><td>80</td></tr> <tr><td>d</td><td>85</td><td>85</td><td>85</td></tr> <tr><td>e</td><td>77</td><td>77</td><td>77</td></tr> <tr><td>f</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td></tr> <tr><td>g</td><td>12</td><td>12</td><td>12</td></tr> <tr><td>g.1</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td></tr> <tr><td>h</td><td>113</td><td>113</td><td>113</td></tr> <tr><td>k</td><td>55</td><td>55</td><td>55</td></tr> <tr><td>l</td><td>88</td><td>88</td><td>88</td></tr> <tr><td>Клеммы для кабеля сечением от до мм²</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td></tr> <tr><td></td><td>-25</td><td>-25</td><td>-25</td></tr> </tbody> </table>	Размеры, мм.	63			3	4	5	a	107	107	107	b	100	100	100	c	80	80	80	d	85	85	85	e	77	77	77	f	6	6	6	g	12	12	12	g.1	2	2	2	h	113	113	113	k	55	55	55	l	88	88	88	Клеммы для кабеля сечением от до мм²	6	6	6		-25	-25	-25																																																											
Размеры, мм.	63																																																																																																																													
	3	4	5																																																																																																																											
a	107	107	107																																																																																																																											
b	100	100	100																																																																																																																											
c	80	80	80																																																																																																																											
d	85	85	85																																																																																																																											
e	77	77	77																																																																																																																											
f	6	6	6																																																																																																																											
g	12	12	12																																																																																																																											
g.1	2	2	2																																																																																																																											
h	113	113	113																																																																																																																											
k	55	55	55																																																																																																																											
l	88	88	88																																																																																																																											
Клеммы для кабеля сечением от до мм²	6	6	6																																																																																																																											
	-25	-25	-25																																																																																																																											
63	4		1247A	1248A	1249A																																																																																																																									
63	5	1250A	1251A	1252A																																																																																																																										

# Розетки ■ Панельные розетки, винтовое соединение, 16А - 63А,

DIN VDE 0623, EN 60309-2. Цвет: серый электрик и/или в соответствии с цветовым кодом. Корпус и вставки изготовлены из

## Изображение

## Название

## Описание



### Панельные розетки

⚠ IP 44

Стандартная упаковка: 10 шт.

Товарная группа 1018.  
Изображен арт. 3093.

- Винтовое соединение
- Стандартный размер фланца
- Угол наклона 20°
- Возможна установка вспомогательного контакта для контроля положения вилки



### Панельные розетки

⚠ IP 44

Стандартная упаковка: 10 шт.

Товарная группа 1053.  
Изображен арт. 1278.


- Винтовое соединение
- Для горизонтального монтажа (например, в ограниченном пространстве)
- Угол наклона 15° (вверх)

АМАПЛАСТА (AMAPLAST). Изделия на другие напряжения и частоты – по запросу.

Ток, А	Кол-во полюсов	110В	230В	400В	500В	>50 -	>50 -
		50 и 60Гц	50 и 60Гц	50 и 60Гц	50 и 60Гц	500В	500В
		3п 4п 5п 4ч 4ч 4ч	3п 4п 5п 6ч 9ч 9ч	3п 4п 5п 9ч 6ч 6ч	3п 4п 5п 7ч 7ч 7ч	100-300Гц 3п 4п 5п 10ч 10ч 10ч	300-500Гц 3п 4п 5п 2ч 2ч 2ч
<b>Артикул №</b>							

### Чертежи и размеры


16	3	3031	3036				
16	4			3072	3074		
16	5			3093			
32	3	3110	3112				
32	4			3136	3114		
32	5			3153			



Чертеж 1 MB 453

Размеры, мм.	16			32		
	3	4	5	3	4	5
a	85	85	85	85	85	85
b	85	85	85	85	85	85
c	53	57	57	60	60	67
d	70	70	70	70	70	70
e	70	70	70	70	70	70
f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
g	8	8	8	8	8	8
g.1	2	2	2	2	2	2
h	89	96	101	103	103	110
i	39	34	33	53	53	41
мин	57	64	70	78	78	78
макс	78	78	78	78	78	78
Клеммы для кабел: сечением от до мм²	1,5 1,5 1,5	1,5 1,5 1,5	2,5 2,5 2,5	2,5 2,5 2,5	2,5 2,5 2,5	2,5 2,5 2,5
	-4	-4	-4	-10	-10	-10

16	3		1278				
16	4		1281	1282			
16	5			1285			
32	3		1287				
32	4			1291			
32	5			1294			



Чертеж 1 MB 230

Размеры, мм.	16			32		
	3	4	5	3	4	5
a	85	85	85	85	85	85
b	85	85	85	85	85	85
c	55	55	56	60	60	60
d	70	70	70	70	70	70
e	70	70	70	70	70	70
f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
g	8	8	8	8	8	8
g.1	2	2	2	2	2	2
h	88	93	94	96	96	98
k	30	30	30	44	44	44
	55	60	70	70	70	76
Клеммы для кабел: сечением от до мм²	1,5 1,5 1,5	1,5 1,5 1,5	2,5 2,5 2,5	2,5 2,5 2,5	2,5 2,5 2,5	2,5 2,5 2,5
	-4	-4	-4	-10	-10	-10

# Розетки ■ Панельные розетки, винтовое соединение, 16А - 125А,

DIN VDE 0623, EN 60309-2. Цвет: серый электрик и/или в соответствии с цветовым кодом. Корпус и вставки изготовлены из

Изображение	Название	Описание
	<b>Панельные розетки</b>  ♦♦ IP 67  Стандартная упаковка: 10 шт.  Товарная группа 1048. Изображен арт. 1551.	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Винтовое соединение</li><li>■ Угол наклона 20°</li><li>■ Возможна установка вспомогательного контакта для контроля положения вилки</li></ul>
	<b>Панельные розетки</b>  ♦♦ IP 67  Стандартная упаковка: 5 шт.  Товарная группа 1048. Изображен арт. 209А.	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Винтовое соединение</li><li>■ В изделиях на 63А применена технология SoftCONTACT</li><li>■ В изделиях на 125А применена технология TorsionSpringCONTACT</li><li>■ Угол наклона 20° (изделия на 63А)</li><li>■ Угол наклона 15° (изделия на 125А)</li><li>■ Изделия с пилотным контактом: Артикул № + индекс Р</li></ul>
	<b>Панельные розетки</b>  ♦♦ IP 67  Стандартная упаковка: 10 шт.  Товарная группа 1046. Изображен арт. 228А.	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Винтовое соединение</li><li>■ Прямой угол</li></ul>
	<b>Панельные розетки</b>  ♦♦ IP 67  Стандартная упаковка: 5 шт.  Товарная группа 1046. Изображен арт. 1128А.	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Винтовое соединение</li><li>■ В изделиях на 63А применена технология SoftCONTACT</li><li>■ В изделиях на 125А применена технология TorsionSpringCONTACT</li><li>■ Прямой угол</li><li>■ Изделия с пилотным контактом: Артикул № + индекс Р</li></ul>

АМАПЛАСТА (AMAPLAST). Изделия на другие напряжения и частоты – по запросу.

Ток, А	Кол-во полюсов	110В	230В	400В	500В	>50 -	>50 -	
		50 и 60Гц	50 и 60Гц	50 и 60Гц	50 и 60Гц	500В	500В	
		3п 4п 5п	3п 4п 5п	3п 4п 5п	3п 4п 5п	100-300Гц	300-500Гц	
		4ч 4ч 4ч	6ч 9ч 9ч	9ч 6ч 6ч	7ч 7ч 7ч	10ч 10ч 10ч	2ч 2ч 2ч	
		Артикул №						Чертежи и размеры

16	3	1474	1475	1476			
16	4		1478	1479	1480	1481	
16	5			1485			
32	3	1501	1502	1503			
32	4		1505	1506	1507	1567	
32	5			1551			

Размеры, мм.	16			32		
	Полюса	3	4	5/7	3	4
a	73,5	100	100	100	100	100
b	64	92	92	92	92	92
c	52	60	62	64	64	66
d	60	85	85	85	85	85
e	52	77	77	77	77	77
f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
g	8	8	8	8	8	8
g.1	2	2	2	2	2	2
h	84	100	105	109	109	113
i	78	85	96	103	103	110
k	43	32	32/39	53	53	45/54
l	52	55	65	67	67	72
l1	60	63	72	82	82	85
o	20°	20°	20°	20°	20°	20°
Клеммы для кабеля сечением от до мм²	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
	-4	-4	-4	-10	-10	-10

63	3	2179A	2180A	2181A			
63	4	203A	204A	205A	206A		
63	5	207A	208A	209A	3507		
125	3		3575				
125	4	210A	211A	212A	213A		
125	5	214A	215A	216A			

Размеры, мм.	63			125		
	Полюса	3	4	5	3	4
a	110	110	110	114	114	114
b	106	106	106	110	110	110
c	85	85	85	85	85	85
d	85	85	85	90	90	90
e	77	77	77	90	90	90
f	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2
g	12	12	12	13	13	13
g.1	2	2	2	2	2	2
h	125	125	125	135	135	135
i	117	117	117	135	135	135
k	69	69	69	103	103	103
R	46	46	46	47	47	47
o	20°	20°	20°	15°	15°	15°
Клеммы для кабеля сечением от до мм²	6	6	6	25	25	25
	-25	-25	-25	-70	-70	-70

16	3	217A	218A	219A			
16	4	220A	221A	222A	223A	224A	225A
16	5	226A	227A	228A			
32	3	229A	230A	231A			
32	4	232A	233A	234A	235A	236A	237A
32	5	238A	239A	240A			

Размеры, мм.	16			32		
	Полюса	3	4	5	3	4
a	75	75	75	85	85	85
b	75	75	75	75	75	75
c	60	61	61	70	70	72
d	60	60	60	60	60	60
e	60	60	60	60	60	60
f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
g	8	8	8	8	8	8
g.1	2	2	2	2	2	2
h	83	88	95	99	99	105
i	78	85	96	103	103	110
k	31	32	32	39	39	39
l	43	52	54	58	58	65
o	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Клеммы для кабеля сечением от до мм²	6	6	6	25	25	25
	-4	-4	-4	-10	-10	-10

63	3	1263A	1264A	1265A			
63	4	1122A	1123A	1124A	1125A		
63	5	1126A	1127A	1128A			
125	3		3380				
125	4	1455	1456	1457	1458		
125	5	1459	1460	1461	3283		

Размеры, мм.	63			125		
	Полюса	3	4	5	3	4
a	107	107	107	130	130	130
b	100	100	100	130	130	130
c	84	84	84	124	124	124
d	85	85	85	104	104	104
e	77	77	77	104	104	104
f	6	6	6	6,5	6,5	6,5
g	12	12	12	18	18	18
g.1	2	2	2	2	2	2
h	113	113	113	122	122	122
i	118	118	118	135	135	135
k	55	55	55	43	43	43
l	88	88	88	95	95	95
o	6	6	6	25	25	25
Клеммы для кабеля сечением от до мм²	-25	-25	-25	-70	-70	-70

# Розетки ■ Панельные розетки, винтовое соединение, 16А - 125А,


DIN VDE 0623, EN 60309-2. Цвет: серый электрик и/или в соответствии с цветовым кодом. Корпус и вставки изготовлены из

Изображение	Название	Описание
	<b>Панельные розетки</b>  ☼ IP 67  Стандартная упаковка: 10 шт.  Товарная группа 1019. Изображен арт. 1103.	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Винтовое соединение</li><li>■ Стандартный размер фланца</li><li>■ Угол наклона 20°</li><li>■ Возможна установка вспомогательного контакта для контроля положения вилки</li></ul>
	<b>Панельные розетки</b>  ☼ IP 67  Стандартная упаковка: 10/5 шт.  Товарная группа 1048. Изображен арт. 20148А.	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Винтовое соединение</li><li>■ В изделиях на 63А применена технология SoftCONTACT</li><li>■ В изделиях на 125А применена технология TorsionSpringCONTACT</li><li>■ Стандартное расстояние между крепежными отверстиями</li><li>■ Изделия, рассчитанные на 63А и 125А с пилотным контактом: Артикул № + индекс Р</li></ul>

АМАПЛАСТА (AMAPLAST). Изделия на другие напряжения и частоты – по запросу.


Ток, А	Кол-во полюсов	110В	230В	400В	500В	>50 - 500В	>50 - 500В	
		50 и 60Гц	50 и 60Гц	50 и 60Гц	50 и 60Гц	100-300Гц	300-500Гц	
		3п 4п 5п 4ч 4ч 4ч	3п 4п 5п 6ч 9ч 9ч	3п 4п 5п 9ч 6ч 6ч	3п 4п 5п 7ч 7ч 7ч	3п 4п 5п 10ч 10ч 10ч	3п 4п 5п 2ч 2ч 2ч	
		<b>Артикул №</b>					<b>Чертежи и размеры</b>	

16	3	903	905				
16	4			1081	1082		
16	5			1103			
32	3	3197	3200				
32							



Размеры, мм.	16			32		
	3	4	5	3	4	5
a	85	85	85	85	85	85
b	85	85	85	85	85	85
c	57	59	60	72	72	72
d	70	70	70	70	70	70
e	70	70	70	70	70	70
f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
g	8	8	8	8	8	8
g.1	2	2	2	2	2	2
h	87	91	99	107	107	107
i	75	81	85,5	102	102	102
l	39	34	33	40	40	40
мик.	57	64	70	78	78	78
макс.	76	76	76	78	78	78
Клеммы для кабелей сечением от 1 до мм²	-4	-4	-4	-6	-6	-6

16	5			3333			
32	5			3334			
63	5			20148A			
125	5			216A			



Размеры, мм.	16		32		63		125	
	5	5	5	5	5	5	5	5
a	110	110	110	110	110	110	114	114
b	106	106	106	106	106	106	110	110
c	55	59	59	81	81	81	85	85
d	90	90	90	90	90	90	90	90
e	90	90	90	90	90	90	90	90
f	5,2	5,2	5,2	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
g	8	8	8	12	12	12	13	13
g.1	2	2	2	2	2	2	2	2
h	110	115	115	125	125	125	135	135
i	89	106	106	115	115	115	135	135
k	38	46	46	67	67	67	103	103
l	78	87	87	92	92	92	94	94
m				98	98	98	107	107
n	15°	15°	20°	20°	20°	20°	15°	15°
Клеммы для кабелей сечением от 1 до мм²	1,5	2,5	6	2	2	2	2	2
	-4	-1	0	-25	-25	-25	-70	-70

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь :**

- |                             |                                 |                                |                           |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Архангельск (8182)63 90 72  | Калининград (4012)72 03 81      | Нижний Новгород (831)429 08 12 | Смоленск (4812)29 41 54   |
| Астана +7(7172)727-132      | Калуга (4842)92-23-67           | Новокузнецк (3843)20-46-81     | Сочи (862)225-72-31       |
| Белгород (4722)40-23-64     | Кемерово (3842)65-04-62         | Новосибирск (383)227-86-73     | Ставрополь (8652)20-65-13 |
| Брянск (4832)59-03-52       | Киров (8332)68-02-04            | Орел (4862)44-53-42            | Тверь (4822)63-31-35      |
| Владивосток (423)249 28 31  | Краснодар (861)203 40 90        | Оренбург (3532)37 68 04        | Томск (3822)98 41 53      |
| Волгоград (844)278-03-48    | Красноярск (391)204-63-61       | Пенза (8412)22-31-16           | Тула (4872)74-02-29       |
| Вологда (8172)26-41-59      | Курск (4712)77-13-04            | Пермь (342)205-81-47           | Тюмень (3452)66-21-18     |
| Воронеж (473)204-51-73      | Липецк (4742)52-20-81           | Ростов-на-Дону (863)308-18-15  | Ульяновск (8422)24-23-59  |
| Екатеринбург (343)384 55 89 | Магнитогорск (3519)55 03 13     | Рязань (4912)46 61 64          | Уфа (347)229 48 12        |
| Иваново (4932)77-34-06      | Москва (495)268-04-70           | Самара (846)206-03-16          | Челябинск (351)202-03-61  |
| Ижевск (3412)26-03-58       | Мурманск (8152)59-64-93         | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Череповец (8202)49-02-64  |
| Казань (843)206-01-48       | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Саратов (845)249-38-78         | Ярославль (4852)69-52-93  |