

Штекерные разъемы специального назначения

DIN VDE 0623, EN 60309-2. Цвет: серый электрик и/или в соответствии с цветовым кодом. Корпус и вставки изготовлены из

Изображение	Название	Описание
	<p>Настенные розетки</p> <p>▲ IP 44</p> <p>Стандартная упаковка: 10 шт.</p> <p>Товарная группа 1041. Изображен артикул: 2576A.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Винтовое соединение ■ Внутреннее крепление ■ Кабельный ввод: 1x сверху и 2x закрытых (для прорезания) снизу ■ Основание корпуса может поворачиваться на 180°
	<p>Настенные розетки</p> <p>▲ IP 44</p> <p>Стандартная упаковка: 1 шт.</p> <p>Товарная группа 1075. Изображен артикул: 5663A.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Винтовое соединение ■ Выключатель ■ Механическая блокировка DUO ■ Навесной замок
	<p>Настенные розетки</p> <p>▲ IP 44</p> <p>Стандартная упаковка: 3 шт.</p> <p>Товарная группа 1075. Изображен артикул: 6580.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Винтовое соединение ■ Технология SoftCONTACT ■ Выключатель ■ Механическая блокировка DUO ■ Термостойкие держатели контактов ■ Навесной замок
	<p>Настенные розетки</p> <p>◆◆ IP 67</p> <p>Стандартная упаковка: 1 шт.</p> <p>Товарная группа 1074. Изображен артикул: 6015A.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Винтовое соединение ■ Технология TorsionSpringCONTACT ■ Выключатель ■ Механическая блокировка DUO ■ Термостойкие держатели контактов ■ Для опломбирования или установки навесного замка необходим заказ особой комплектации

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41





Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.mennekes.nt-rt.ru || эл. почта: msk@nt-rt.ru

600В - 690В, 16А - 125А, IP 44 и IP 67

АМАПЛАСТА (АМАРPLAST).

Ток, А	Кол-во полюсов	600 - 690В 50 и 60Гц		№ артикула	Чертежи и размеры																																																																																																					
		4п	5п																																																																																																							
16	4			3790	 <table border="1"> <caption>Чертеж 1 MB 43</caption> <thead> <tr> <th rowspan="2">Плюса</th> <th colspan="3">16</th> <th colspan="3">32</th> </tr> <tr> <th>4</th> <th>5</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>а</td> <td>128</td> <td>128</td> <td>128</td> <td>128</td> <td>128</td> </tr> <tr> <td>б</td> <td>84</td> <td>84</td> <td>84</td> <td>84</td> <td>84</td> </tr> <tr> <td>с</td> <td>122</td> <td>124</td> <td>136</td> <td>136</td> <td>138</td> </tr> <tr> <td>д</td> <td>11</td> <td>11</td> <td>11</td> <td>11</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>е</td> <td>68</td> <td>68</td> <td>68</td> <td>68</td> <td>68</td> </tr> <tr> <td>ф</td> <td>5,3</td> <td>5,3</td> <td>5,3</td> <td>5,3</td> <td>5,3</td> </tr> <tr> <td>g-</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>h</td> <td>144</td> <td>145</td> <td>158</td> <td>158</td> <td>160</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>25</td> <td>25</td> <td>32</td> <td>32</td> <td>32</td> </tr> <tr> <td>M*</td> <td colspan="3">2x25 (стен.)</td> <td colspan="3">2x25 (стен.)</td> </tr> <tr> <td>Мас. ст. вкл. кабеля до мм.</td> <td>18</td> <td>18</td> <td>18/25</td> <td>18/25</td> <td>18/25</td> </tr> <tr> <td>Клеммы для каб. с сечением до мм²</td> <td>1,5</td> <td>1,5</td> <td>2,5</td> <td>2,5</td> <td>2,5</td> </tr> <tr> <td>сечением до мм²</td> <td>-4</td> <td>-4</td> <td>-10</td> <td>-10</td> <td>-10</td> </tr> </tbody> </table>	Плюса	16			32			4	5	3	4	5	а	128	128	128	128	128	б	84	84	84	84	84	с	122	124	136	136	138	д	11	11	11	11	11	е	68	68	68	68	68	ф	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	g-	4	4	4	4	4	h	144	145	158	158	160	M	25	25	32	32	32	M*	2x25 (стен.)			2x25 (стен.)			Мас. ст. вкл. кабеля до мм.	18	18	18/25	18/25	18/25	Клеммы для каб. с сечением до мм²	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5	сечением до мм²	-4	-4	-10	-10	-10										
Плюса	16			32																																																																																																						
	4	5	3	4		5																																																																																																				
а	128	128	128	128		128																																																																																																				
б	84	84	84	84	84																																																																																																					
с	122	124	136	136	138																																																																																																					
д	11	11	11	11	11																																																																																																					
е	68	68	68	68	68																																																																																																					
ф	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3																																																																																																					
g-	4	4	4	4	4																																																																																																					
h	144	145	158	158	160																																																																																																					
M	25	25	32	32	32																																																																																																					
M*	2x25 (стен.)			2x25 (стен.)																																																																																																						
Мас. ст. вкл. кабеля до мм.	18	18	18/25	18/25	18/25																																																																																																					
Клеммы для каб. с сечением до мм²	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5																																																																																																					
сечением до мм²	-4	-4	-10	-10	-10																																																																																																					
16	5			2766A																																																																																																						
32	4			2576A																																																																																																						
32	5			2767A																																																																																																						
16	4			5781A	 <table border="1"> <caption>Чертеж 1 MB 174</caption> <thead> <tr> <th rowspan="2">Плюса</th> <th colspan="3">16</th> <th colspan="3">32</th> </tr> <tr> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>а</td> <td>225</td> <td>225</td> <td>225</td> <td>225</td> <td>225</td> <td>225</td> </tr> <tr> <td>б</td> <td>118</td> <td>118</td> <td>118</td> <td>118</td> <td>118</td> <td>118</td> </tr> <tr> <td>с</td> <td>141</td> <td>141</td> <td>141</td> <td>146</td> <td>146</td> <td>146</td> </tr> <tr> <td>д</td> <td>208</td> <td>208</td> <td>208</td> <td>208</td> <td>208</td> <td>208</td> </tr> <tr> <td>е</td> <td>101</td> <td>101</td> <td>101</td> <td>101</td> <td>101</td> <td>101</td> </tr> <tr> <td>ф</td> <td>6,3</td> <td>6,3</td> <td>6,3</td> <td>6,3</td> <td>6,3</td> <td>6,3</td> </tr> <tr> <td>g-</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>h</td> <td>250</td> <td>252</td> <td>254</td> <td>264</td> <td>264</td> <td>264</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td colspan="3">1x25и 1x32</td> <td colspan="3">1x25и 1x32</td> </tr> <tr> <td>M*</td> <td colspan="3">2x25</td> <td colspan="3">2x25</td> </tr> <tr> <td>Мас. ст. вкл. кабеля до мм.</td> <td>25</td> <td>25</td> <td>25</td> <td>25</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Клеммы для каб. с сечением до мм²</td> <td>1,5</td> <td>1,5</td> <td>1,5</td> <td>2,5</td> <td>2,5</td> </tr> <tr> <td>сечением до мм²</td> <td>-4</td> <td>-4</td> <td>-4</td> <td>-10</td> <td>-10</td> </tr> </tbody> </table>	Плюса	16			32			3	4	5	3	4	5	а	225	225	225	225	225	225	б	118	118	118	118	118	118	с	141	141	141	146	146	146	д	208	208	208	208	208	208	е	101	101	101	101	101	101	ф	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	g-	8	8	8	8	8	8	h	250	252	254	264	264	264	M	1x25и 1x32			1x25и 1x32			M*	2x25			2x25			Мас. ст. вкл. кабеля до мм.	25	25	25	25	25	Клеммы для каб. с сечением до мм²	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	сечением до мм²	-4	-4	-4	-10	-10
Плюса	16			32																																																																																																						
	3	4	5	3		4	5																																																																																																			
а	225	225	225	225		225	225																																																																																																			
б	118	118	118	118	118	118																																																																																																				
с	141	141	141	146	146	146																																																																																																				
д	208	208	208	208	208	208																																																																																																				
е	101	101	101	101	101	101																																																																																																				
ф	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3																																																																																																				
g-	8	8	8	8	8	8																																																																																																				
h	250	252	254	264	264	264																																																																																																				
M	1x25и 1x32			1x25и 1x32																																																																																																						
M*	2x25			2x25																																																																																																						
Мас. ст. вкл. кабеля до мм.	25	25	25	25	25																																																																																																					
Клеммы для каб. с сечением до мм²	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5																																																																																																					
сечением до мм²	-4	-4	-4	-10	-10																																																																																																					
16	5			5771A																																																																																																						
32	4			5663A																																																																																																						
32	5			5787A																																																																																																						
63	4			6580	 <table border="1"> <caption>Чертеж 1 MB 234</caption> <thead> <tr> <th rowspan="2">Плюса</th> <th colspan="3">16</th> <th colspan="3">32</th> </tr> <tr> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>а</td> <td>264</td> <td>264</td> <td>264</td> <td>264</td> <td>264</td> <td>264</td> </tr> <tr> <td>б</td> <td>163</td> <td>163</td> <td>163</td> <td>163</td> <td>163</td> <td>163</td> </tr> <tr> <td>с</td> <td>192</td> <td>192</td> <td>192</td> <td>192</td> <td>192</td> <td>192</td> </tr> <tr> <td>д</td> <td>240</td> <td>240</td> <td>240</td> <td>240</td> <td>240</td> <td>240</td> </tr> <tr> <td>е</td> <td>140</td> <td>140</td> <td>140</td> <td>140</td> <td>140</td> <td>140</td> </tr> <tr> <td>ф</td> <td>8,1</td> <td>8,1</td> <td>8,1</td> <td>8,1</td> <td>8,1</td> <td>8,1</td> </tr> <tr> <td>g-</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>h</td> <td>300</td> <td>300</td> <td>300</td> <td>300</td> <td>300</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td colspan="3">40</td> <td colspan="3">40</td> </tr> <tr> <td>M*</td> <td colspan="3">2x40</td> <td colspan="3">2x40</td> </tr> <tr> <td>Мас. ст. вкл. кабеля до мм.</td> <td>27</td> <td>27</td> <td>27</td> <td>27</td> <td>27</td> </tr> <tr> <td>Клеммы для каб. с сечением до мм²</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>сечением до мм²</td> <td>-25</td> <td>-25</td> <td>-25</td> <td>-25</td> <td>-25</td> </tr> </tbody> </table>	Плюса	16			32			3	4	5	3	4	5	а	264	264	264	264	264	264	б	163	163	163	163	163	163	с	192	192	192	192	192	192	д	240	240	240	240	240	240	е	140	140	140	140	140	140	ф	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	g-	8	8	8	8	8	8	h	300	300	300	300	300	300	M	40			40			M*	2x40			2x40			Мас. ст. вкл. кабеля до мм.	27	27	27	27	27	Клеммы для каб. с сечением до мм²	6	6	6	6	6	сечением до мм²	-25	-25	-25	-25	-25
Плюса	16			32																																																																																																						
	3	4	5	3	4	5																																																																																																				
а	264	264	264	264	264	264																																																																																																				
б	163	163	163	163	163	163																																																																																																				
с	192	192	192	192	192	192																																																																																																				
д	240	240	240	240	240	240																																																																																																				
е	140	140	140	140	140	140																																																																																																				
ф	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1																																																																																																				
g-	8	8	8	8	8	8																																																																																																				
h	300	300	300	300	300	300																																																																																																				
M	40			40																																																																																																						
M*	2x40			2x40																																																																																																						
Мас. ст. вкл. кабеля до мм.	27	27	27	27	27																																																																																																					
Клеммы для каб. с сечением до мм²	6	6	6	6	6																																																																																																					
сечением до мм²	-25	-25	-25	-25	-25																																																																																																					
63	5			6262A																																																																																																						
125	4			6015A	 <table border="1"> <caption>Чертеж 1 MB 177</caption> <thead> <tr> <th rowspan="2">Плюса</th> <th colspan="3">125</th> </tr> <tr> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>а</td> <td>460</td> <td>460</td> <td>460</td> </tr> <tr> <td>б</td> <td>260</td> <td>260</td> <td>260</td> </tr> <tr> <td>с</td> <td>283</td> <td>283</td> <td>283</td> </tr> <tr> <td>д</td> <td>434</td> <td>434</td> <td>434</td> </tr> <tr> <td>е</td> <td>234</td> <td>234</td> <td>234</td> </tr> <tr> <td>ф</td> <td>11</td> <td>11</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>g-</td> <td>9</td> <td>9</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>h</td> <td>525</td> <td>525</td> <td>525</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td colspan="3">63</td> </tr> <tr> <td>M*</td> <td colspan="3">2x63</td> </tr> <tr> <td>Мас. ст. вкл. кабеля до мм.</td> <td>44</td> <td>44</td> <td>44</td> </tr> <tr> <td>Клеммы для каб. с сечением до мм²</td> <td>25</td> <td>25</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>сечением до мм²</td> <td>-70</td> <td>-70</td> <td>-70</td> </tr> </tbody> </table>	Плюса	125			3	4	5	а	460	460	460	б	260	260	260	с	283	283	283	д	434	434	434	е	234	234	234	ф	11	11	11	g-	9	9	9	h	525	525	525	M	63			M*	2x63			Мас. ст. вкл. кабеля до мм.	44	44	44	Клеммы для каб. с сечением до мм²	25	25	25	сечением до мм²	-70	-70	-70																																										
Плюса	125																																																																																																									
	3	4	5																																																																																																							
а	460	460	460																																																																																																							
б	260	260	260																																																																																																							
с	283	283	283																																																																																																							
д	434	434	434																																																																																																							
е	234	234	234																																																																																																							
ф	11	11	11																																																																																																							
g-	9	9	9																																																																																																							
h	525	525	525																																																																																																							
M	63																																																																																																									
M*	2x63																																																																																																									
Мас. ст. вкл. кабеля до мм.	44	44	44																																																																																																							
Клеммы для каб. с сечением до мм²	25	25	25																																																																																																							
сечением до мм²	-70	-70	-70																																																																																																							
125	5			6077																																																																																																						

Штекерные разъемы специального назначения

DIN VDE 0623, EN 60309-2. Цвет: серый электрик и/или в соответствии с цветовым кодом. Корпус и вставки изготовлены из

Изображение	Название	Описание
	Панельные розетки ▲ IP 44 Стандартная упаковка: 10 шт. Товарная группа 1044. Изображен арт. 3011.	<ul style="list-style-type: none">■ Винтовое соединение
	Панельные розетки ▲ IP 44 Стандартная упаковка: 10 шт. Товарная группа 1056. Изображен арт. 3066.	<ul style="list-style-type: none">■ Винтовое соединение■ Прямой угол
	Панельные розетки ▲ IP 44 Стандартная упаковка: 5 шт. Товарная группа 1044. Изображен арт. 2761P.	<ul style="list-style-type: none">■ Винтовое соединение■ С пилотным контактом (блок-контактом)■ Технология SoftCONTACT■ Термостойкие держатели контактов■ Угол наклона: 20°
	Панельные розетки ▲ IP 44 Стандартная упаковка: 5 шт. Товарная группа 1056. Изображен арт. 3079P.	<ul style="list-style-type: none">■ Винтовое соединение■ С пилотным контактом (блок-контактом)■ Технология SoftCONTACT■ Термостойкие держатели контактов■ Прямой угол
	Панельные розетки ▲▲ IP 67 Стандартная упаковка: 5 шт. Товарная группа 1048. Изображен арт. 2203P.	<ul style="list-style-type: none">■ Винтовое соединение■ С пилотным контактом (блок-контактом)■ Технология TorsionSpringCONTACT■ Термостойкие держатели контактов■ Угол наклона: 15°
	Панельные розетки ▲▲ IP 67 Стандартная упаковка: 5 шт. Товарная группа 1046. Изображен арт. 3663P.	<ul style="list-style-type: none">■ Винтовое соединение■ С пилотным контактом (блок-контактом)■ Технология TorsionSpringCONTACT■ Термостойкие держатели контактов■ Прямой угол

600В - 690В, 16А - 125А, IP 44 и IP 67

АМАПЛАСТА (AMAPLAST).

Ток, А
Кол-во полюсов


600 - 690В
50 и 60Гц

4п 5п
5ч 5ч

№ артикула

Чертежи и размеры


16	4	3010
16	5	2765А
32	4	3011
32	5	2764А



Чертеж 1 MB 260

Размеры, мм.	А	16			32		
		Плюса	3	4	3	4	3
a	73,5	100	100	100	100	100	
b	64	92	92	92	92	92	
c	50	59	59	62	62	61	
d	60	60	60	60	60	60	
e	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	
f	7	8	8	8	8	8	
g	7	8	8	8	8	8	
g.1	7,9	100 ²	100	103	103	103	
h	44	34	34/40	54	54	49/55	
h.1	52	55	46	67	67	71	
h.2	60	63	71	82	82	85	
h.3	20°	20°	20°	20°	20°	20°	
Клеммы для сечением до мм²	1,5	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	
	-4	-4	-4	-4	-10	-10	


16	4	3183
16	5	3058
32	4	3066
32	5	3450



Чертеж 1 MB 247

Размеры, мм.	А	16			32		
		Плюса	3	4	3	4	5
a	75	75	75	75	75	75	
b	75	75	75	75	75	75	
c	53	53	53	64	64	65	
d	60	60	60	60	60	60	
e	60	60	60	60	60	60	
f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	
g	8	8	8	8	8	8	
g.1	2	2	2	2	2	2	
h	75	80	83	89	89	100	
h.1	31	32	32	39	39	39	
h.2	43	52	54	58	58	62	
Клеммы для сечением до мм²	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5	
	-4	-4	-4	-10	-10	-10	


63	5	2761P
----	---	-------



Чертеж 1 MB 297

Размеры, мм.	А	B		
		Плюса	3	4
a	110	110	110	110
b	106	106	106	106
c	85	85	85	85
d	85	85	85	85
e	77	77	77	77
f	6,2	6,2	6,2	6,2
g	12	12	12	12
g.1	2	2	2	2
h	122	122	122	122
k	69	69	69	69
R	46	46	46	46
a	20°	20°	20°	20°
Клеммы для сечением до мм²	6	6	6	6
	-25	-25	-25	-25


63	5	3115P
----	---	-------



Чертеж 1 MB 211

Размеры, мм.	А	B		
		Плюса	3	4
a	107	107	107	107
b	100	100	100	100
c	80	80	80	80
d	85	85	85	85
e	77	77	77	77
f	6	6	6	6
g	12	12	12	12
g.1	2	2	2	2
h	113	113	113	113
k	55	55	55	55
h.1	88	88	88	88
Клеммы для сечением от до мм²	6	6	6	6
	-25	-25	-25	-25


125	5	2546P
-----	---	-------



Чертеж 1 MB 339

Размеры, мм.	А	125	
		Плюса	4
a	114	114	114
b	110	110	110
c	85	85	85
d	90	90	90
e	90	90	90
f	6,2	6,2	6,2
g	13	13	13
g.1	2	2	2
h	135	135	135
h.1	135	135	135
h.2	103	103	103
h.3	47	47	47
h.4	15	15	15
Клеммы для сечением от до мм²	25	25	25
	70	70	70

125	5	3787P
-----	---	-------



Чертеж 1 MB 258

Размеры, мм.	А	125	
		Плюса	4
a	130	130	130
b	130	130	130
c	124	124	124
d	104	104	104
e	104	104	104
f	6,5	6,5	6,5
g	18	18	18
g.1	2	2	2
h	135	135	135
h.1	43	43	43
h.2	95	95	95
Клеммы для сечением от до мм²	25	25	25
	70	70	70

Штекерные разъемы специального назначения

DIN VDE 0623, EN 60309-2. Цвет: серый электрик и/или в соответствии с цветовым кодом. Корпус и вставки изготовлены из

Изображение

Название

Описание



Вилки серии AM-TOP

▲ IP 44

Стандартная упаковка: 10 шт.

Товарная группа 2141.

Изображен арт. 2113.

- Винтовое соединение
- Литой корпус
- Герметичный кабельный ввод
- Защита от натяжений и перегибов кабеля



Вилки серии PowerTOP Xtra

▲ IP 44

Стандартная упаковка: 5 шт.

Товарная группа 2215.

Изображен арт. 13137.

- Винтовое соединение
- Прорезиненный корпус
- Рамные клеммы (защита от повреждения жил)
- Термостойкие держатели контактов
- Никелированные контакты
- Герметичный кабельный ввод
- Защита от натяжений и перегибов кабеля
- Быстроразборный корпус с резьбовым соединением и замком-защелкой



Вилки серии PowerTOP Xtra

▲▲ IP 67

Стандартная упаковка: 5 шт.

Товарная группа 2216.

Изображен арт. 13239.

- Винтовое соединение
- Прорезиненный корпус
- Рамные клеммы (защита от повреждения жил)
- Термостойкие держатели контактов
- Никелированные контакты
- Герметичный кабельный ввод
- Защита от натяжений и перегибов кабеля
- Быстроразборный корпус с резьбовым соединением и замком-защелкой



Кабельные розетки серии AM-TOP

▲ IP 44

Стандартная упаковка: 10 шт.





Товарная группа 3141.

Изображен арт. 2798.

- Винтовое соединение
- Литой корпус
- Герметичный кабельный ввод
- Защита от натяжений и перегибов кабеля

600В - 690В, IP 44 и IP 67

АМАПЛАСТА (AMAPLAST).

Ток, А	Кол-во полюсов	600 - 690В 50 и 60Гц		№ артикула	Чертежи и размеры																																																														
		4п 5п	5ч 5ч																																																																
16	4			2113	 <table border="1"> <caption>Чертеж 2 МВ 217</caption> <thead> <tr> <th rowspan="2">А</th> <th colspan="3">16</th> <th colspan="3">32</th> </tr> <tr> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Размеры, мм.</td> <td>142</td> <td>147</td> <td>147</td> <td>186</td> <td>186</td> <td>180</td> </tr> <tr> <td>b</td> <td>53</td> <td>59</td> <td>67</td> <td>70</td> <td>70</td> <td>77</td> </tr> <tr> <td>h</td> <td>59</td> <td>69,4</td> <td>76</td> <td>81</td> <td>81</td> <td>89,5</td> </tr> <tr> <td>n</td> <td>105,2</td> <td>110,5</td> <td>110,5</td> <td>141</td> <td>141</td> <td>135</td> </tr> <tr> <td>y</td> <td>14,5</td> <td>16</td> <td>16</td> <td>22</td> <td>22</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>Клеммы для кабеля</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2,5</td> <td>2,5</td> <td>2,5</td> </tr> <tr> <td>свечением Ø мм²</td> <td>-2,5</td> <td>-2,5</td> <td>-2,5</td> <td>-6</td> <td>-6</td> <td>-6</td> </tr> </tbody> </table>	А	16			32			3	4	5	3	4	5	Размеры, мм.	142	147	147	186	186	180	b	53	59	67	70	70	77	h	59	69,4	76	81	81	89,5	n	105,2	110,5	110,5	141	141	135	y	14,5	16	16	22	22	22	Клеммы для кабеля	1	1	1	2,5	2,5	2,5	свечением Ø мм²	-2,5	-2,5	-2,5	-6	-6	-6
А	16			32																																																															
	3	4	5	3		4	5																																																												
Размеры, мм.	142	147	147	186		186	180																																																												
b	53	59	67	70	70	77																																																													
h	59	69,4	76	81	81	89,5																																																													
n	105,2	110,5	110,5	141	141	135																																																													
y	14,5	16	16	22	22	22																																																													
Клеммы для кабеля	1	1	1	2,5	2,5	2,5																																																													
свечением Ø мм²	-2,5	-2,5	-2,5	-6	-6	-6																																																													
16	5			2390																																																															
32	4			2114																																																															
32	5			2115																																																															
63	4			13136	 <table border="1"> <caption>Чертеж 2 МВ 226</caption> <thead> <tr> <th rowspan="2">А</th> <th colspan="3">63</th> </tr> <tr> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Размеры, мм.</td> <td>a</td> <td>250</td> <td>250</td> <td>250</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>90</td> <td>90</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>y</td> <td></td> <td>36</td> <td>36</td> <td>36</td> </tr> <tr> <td>Клеммы для кабеля</td> <td></td> <td>6</td> <td>6</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>свечением Ø мм²</td> <td></td> <td>-16</td> <td>-16</td> <td>-16</td> </tr> </tbody> </table>	А	63			3	4	5	Размеры, мм.	a	250	250	250			90	90	90	y		36	36	36	Клеммы для кабеля		6	6	6	свечением Ø мм²		-16	-16	-16																														
А	63																																																																		
	3	4	5																																																																
Размеры, мм.	a	250	250	250																																																															
		90	90	90																																																															
y		36	36	36																																																															
Клеммы для кабеля		6	6	6																																																															
свечением Ø мм²		-16	-16	-16																																																															
63	5			13137																																																															
125	4			13238	 <table border="1"> <caption>Чертеж 2 МВ 225</caption> <thead> <tr> <th rowspan="2">А</th> <th colspan="3">63</th> <th colspan="3">125</th> </tr> <tr> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Размеры, мм.</td> <td>a</td> <td>250</td> <td>250</td> <td>250</td> <td>290</td> <td>290</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>114</td> <td>114</td> <td>114</td> <td>130</td> <td>130</td> </tr> <tr> <td>y</td> <td></td> <td>36</td> <td>36</td> <td>36</td> <td>49</td> <td>49</td> </tr> <tr> <td>Клеммы для кабеля</td> <td></td> <td>6</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>2,5</td> <td>2,5</td> </tr> <tr> <td>свечением Ø мм²</td> <td></td> <td>-16</td> <td>-16</td> <td>-16</td> <td>-50</td> <td>-50</td> </tr> </tbody> </table>	А	63			125			3	4	5	3	4	5	Размеры, мм.	a	250	250	250	290	290			114	114	114	130	130	y		36	36	36	49	49	Клеммы для кабеля		6	6	6	2,5	2,5	свечением Ø мм²		-16	-16	-16	-50	-50														
А	63			125																																																															
	3	4	5	3	4	5																																																													
Размеры, мм.	a	250	250	250	290	290																																																													
		114	114	114	130	130																																																													
y		36	36	36	49	49																																																													
Клеммы для кабеля		6	6	6	2,5	2,5																																																													
свечением Ø мм²		-16	-16	-16	-50	-50																																																													
125	5			13239																																																															
16	4			2798	 <table border="1"> <caption>Чертеж 3 МВ 63</caption> <thead> <tr> <th rowspan="2">А</th> <th colspan="3">16</th> <th colspan="3">32</th> </tr> <tr> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Размеры, мм.</td> <td>a</td> <td>162</td> <td>165</td> <td>167</td> <td>209</td> <td>209</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b</td> <td>60</td> <td>68</td> <td>76</td> <td>82</td> <td>89</td> </tr> <tr> <td></td> <td>h</td> <td>83</td> <td>92</td> <td>98</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>y</td> <td></td> <td>14,5</td> <td>16</td> <td>16</td> <td>22</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>Клеммы для кабеля</td> <td></td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2,5</td> <td>2,5</td> </tr> <tr> <td>свечением от до мм²</td> <td></td> <td>-2,5</td> <td>-2,5</td> <td>-2,5</td> <td>-6</td> <td>-6</td> </tr> </tbody> </table>	А	16			32			3	4	5	3	4	5	Размеры, мм.	a	162	165	167	209	209		b	60	68	76	82	89		h	83	92	98	100	100	y		14,5	16	16	22	22	Клеммы для кабеля		1	1	1	2,5	2,5	свечением от до мм²		-2,5	-2,5	-2,5	-6	-6							
А	16			32																																																															
	3	4	5	3		4	5																																																												
Размеры, мм.	a	162	165	167		209	209																																																												
	b	60	68	76	82	89																																																													
	h	83	92	98	100	100																																																													
y		14,5	16	16	22	22																																																													
Клеммы для кабеля		1	1	1	2,5	2,5																																																													
свечением от до мм²		-2,5	-2,5	-2,5	-6	-6																																																													
16	5			2768																																																															
32	4			2799																																																															
32	5			2769																																																															

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93