

# Розетки ■ Настенные розетки, винтовое соединение, 16А - 63А,

DIN VDE 0623, EN 60309-2. Цвет: серый электрик и/или в соответствии с цветовым кодом. Корпус и вставки изготовлены из

| Изображение                                                                        | Название                                                                                                                         | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Настенные розетки</b><br><br>⚠ IP 44<br><br>Стандартная упаковка: 10 шт.<br><br>Товарная группа 1037.<br>Изображен арт. 1.    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Винтовое соединение</li> <li>■ Внешнее крепление</li> <li>■ Кабельный ввод сверху</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | <b>Настенные розетки</b><br><br>⚠ IP 44<br><br>Стандартная упаковка: 10 шт.<br><br>Товарная группа 1040.<br>Изображен арт. 100.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Винтовое соединение</li> <li>■ Внешнее крепление</li> <li>■ Ввод кабеля сверху</li> <li>■ Кабельный ввод: 1х сверху и 1х закрытый (для прорезания) снизу</li> <li>■ Основание корпусов 4-х и 5-полюсных розеток поворачивается на 180°</li> </ul>                                                                                                                                                                                |
|  | <b>Настенные розетки</b><br><br>⚠ IP 44<br><br>Стандартная упаковка: 10 шт.<br><br>Товарная группа 1041.<br>Изображен арт. 1419. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Винтовое соединение</li> <li>■ Внешнее крепление</li> <li>■ С возможностью проходного соединения</li> <li>■ Ввод кабеля сверху</li> <li>■ Кабельный ввод: 1х сверху и 2х закрытых (для прорезания) снизу</li> <li>■ Основание корпуса розеток поворачивается на 180°</li> <li>■ Розетки подготовлены к монтажу вспомогательного переключателя контактов</li> </ul>                                                               |
|  | <b>Настенные розетки</b><br><br>⚠ IP 44<br><br>Стандартная упаковка: 5 шт.<br><br>Товарная группа 1041.<br>Изображен арт. 1145А. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Винтовое соединение</li> <li>■ Технология SoftCONTACT</li> <li>■ С возможностью проходного соединения</li> <li>■ Внутреннее крепление</li> <li>■ Кабельный ввод: 1х сверху, и 2х закрытых (для прорезания) снизу</li> <li>■ Основание корпуса розеток поворачивается на 180°</li> <li>■ 6 точек крепления для возможной установки дополнительных клемм</li> <li>■ Изделия с пилотным контактом: № артикула + индекс Р</li> </ul> |

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: [www.mennekes.nt-rt.ru](http://www.mennekes.nt-rt.ru) || эл. почта: [msk@nt-rt.ru](mailto:msk@nt-rt.ru)

АМАПЛАСТА (AMAPLAST). Изделия на другие напряжения и частоты – по запросу.

[illegible]

## Розетки ■ Настенные розетки, винтовое соединение, 16А - 125А,

DIN VDE 0623, EN 60309-2. Цвет: серый электрик и/или в соответствии с цветовым кодом. Корпус и вставки изготовлены из

| Изображение                                                                         | Название                                                                                                                  | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <b>Настенные розетки</b><br><br>♦♦ IP 67<br>Стандартная упаковка: 10 шт.<br>Товарная группа 1049.<br>Изображен арт. 1195. | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Винтовое соединение</li><li>■ С возможностью проходного соединения</li><li>■ Четыре внешних крепежных отверстия</li><li>■ Кабельный ввод 1х сверху, и 1х закрытый (для прорезания) снизу</li><li>■ Возможна установка вспомогательного контакта для контроля положения вилки</li></ul>                                                                                   |
|    | <b>Настенные розетки</b><br><br>♦♦ IP 67<br>Стандартная упаковка: 5 шт.<br>Товарная группа 1049.<br>Изображен арт. 136А.  | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Винтовое соединение</li><li>■ Технология SoftCONTACT</li><li>■ Внутреннее крепление</li><li>■ Кабельный ввод 1х сверху, и 2х закрытых (для прорезания) снизу</li><li>■ Основание корпуса розетки поворачивается на 180°</li><li>■ 6 точек крепления для возможной установки дополнительных клемм</li><li>■ Изделия с пилотным контактом: № артикула + индекс Р</li></ul> |
|  | <b>Настенные розетки</b><br><br>♦♦ IP 67<br>Стандартная упаковка: 3 шт.<br>Товарная группа 1050.<br>Изображен арт. 143.   | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Винтовое соединение</li><li>■ Изделия с пилотным контактом: № артикула + индекс Р</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | <b>Настенные розетки</b><br><br>♦♦ IP 67<br>Стандартная упаковка: 1 шт.<br>Товарная группа 1051.<br>Изображен арт. 2162А. | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Винтовое соединение</li><li>■ Технология TorsionSpringCONTACT</li><li>■ Просторный корпус для подключения</li><li>■ Изделия с пилотным контактом: № артикула + индекс Р</li></ul>                                                                                                                                                                                        |

АМАПЛАСТА (AMAPLAST). Изделия на другие напряжения и частоты – по запросу.

[illegible]

## Розетки ■ Настенные розетки, винтовое соединение, 16А - 125А,

DIN VDE 0623, EN 60309-2. Цвет: серый электрик и/или в соответствии с цветовым кодом. Корпус и вставки изготовлены из

| Изображение                                                                       | Название                                                                                                                          | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Настенные розетки</b><br><br>♦♦ IP 67<br><br>Стандартная упаковка: 4 шт.<br><br>Товарная группа 1052.<br>Изображен арт. 5516.  | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Винтовое соединение</li><li>■ С возможностью проходного соединения</li><li>■ Крепежные отверстия для клеммных колодок, артикул № 40113</li></ul>                                                                                                           |
|  | <b>Настенные розетки</b><br><br>♦♦ IP 67<br><br>Стандартная упаковка: 3 шт.<br><br>Товарная группа 1052.<br>Изображен арт. 5519А. | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Винтовое соединение</li><li>■ Технология SoftCONTACT</li><li>■ С возможностью проходного соединения</li><li>■ Крепежные отверстия для клеммных колодок, артикулы № 40114 или 40115</li><li>■ Изделия с пилотным контактом: № артикула + индекс Р</li></ul> |

АМАПЛАСТА (AMAPLAST). Изделия на другие напряжения и частоты – по запросу.

|        |                |                      |                      |                      |                      |                            |                            |                   |
|--------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|
| Ток, А | Кол-во полюсов | 110В<br>50 и 60Гц    | 230В<br>50 и 60Гц    | 400В<br>50 и 60Гц    | 500В<br>50 и 60Гц    | >50 -<br>500В<br>100-300Гц | >50 -<br>500В<br>300-500Гц | Чертежи и размеры |
|        |                | 3п 4п 5п<br>4ч 4ч 4ч | 3п 4п 5п<br>6ч 9ч 9ч | 3п 4п 5п<br>9ч 6ч 6ч | 3п 4п 5п<br>7ч 7ч 7ч | 3п 4п 5п<br>10ч 10ч 10ч    | 3п 4п 5п<br>2ч 2ч 2ч       |                   |
|        |                | Артикул №            |                      |                      |                      |                            |                            |                   |

|    |   |  |      |      |      |  |  |
|----|---|--|------|------|------|--|--|
| 16 | 3 |  | 5757 |      |      |  |  |
| 16 | 4 |  | 5755 | 5511 | 5512 |  |  |
| 16 | 5 |  |      | 5515 |      |  |  |
| 32 | 4 |  | 5756 | 5513 | 5514 |  |  |
| 32 | 5 |  |      | 5516 |      |  |  |
|    |   |  |      |      |      |  |  |
|    |   |  |      |      |      |  |  |

|                                      |             |             |      |      |             |      |      |
|--------------------------------------|-------------|-------------|------|------|-------------|------|------|
| Чертеж<br>1 МВ 206                   | А<br>Полоса | 16          |      |      | 32          |      |      |
|                                      |             | 3           | 4    | 5    | 3           | 4    | 5    |
| Размеры, мм.                         | a           | 225         | 225  | 225  | 225         | 225  | 225  |
|                                      | b           | 118         | 118  | 118  | 118         | 118  | 118  |
|                                      | c           | 144         | 150  | 152  | 155         | 155  | 159  |
|                                      | d           | 208         | 208  | 208  | 208         | 208  | 208  |
|                                      | e           | 101         | 101  | 101  | 101         | 101  | 101  |
|                                      | f           | 6,3         | 6,3  | 6,3  | 6,3         | 6,3  | 6,3  |
|                                      | g           | 8           | 8    | 8    | 8           | 8    | 8    |
|                                      | h           | 249         | 251  | 253  | 255         | 253  | 259  |
|                                      | M           | 1x25 и 1x32 |      |      | 1x25 и 1x32 |      |      |
|                                      | M*          | 2x25        | 2x25 | 2x25 | 2x25        | 2x25 | 2x25 |
| Макс. сечение кабеля до мм.          |             | 25          | 25   | 25   | 25          | 25   | 25   |
| Клеммы для кабеля сечением от до мм² |             | 1,5         | 1,5  | 1,5  | 2,5         | 2,5  | 2,5  |
|                                      |             | —4          | —4   | —4   | —10         | —10  | —10  |

|    |   |  |       |       |       |  |  |
|----|---|--|-------|-------|-------|--|--|
| 63 | 4 |  | 5707A | 5517A | 5518A |  |  |
| 63 | 5 |  |       | 5519A |       |  |  |
|    |   |  |       |       |       |  |  |
|    |   |  |       |       |       |  |  |
|    |   |  |       |       |       |  |  |

|                                      |             |      |      |
|--------------------------------------|-------------|------|------|
| Чертеж<br>1 МВ 178                   | А<br>Полоса | 63   |      |
|                                      |             | 4    | 5    |
| Размеры, мм.                         | a           | 264  | 264  |
|                                      | b           | 163  | 163  |
|                                      | c           | 193  | 193  |
|                                      | d           | 240  | 240  |
|                                      | e           | 140  | 140  |
|                                      | f           | 8,1  | 8,1  |
|                                      | g           | 8    | 8    |
|                                      | h           | 334  | 334  |
|                                      | M           | 2x40 | 2x40 |
|                                      | M*          | 2x40 | 2x40 |
| Макс. сечение кабеля до мм.          |             | 27   | 27   |
| Клеммы для кабеля сечением от до мм² |             | 6    | 6    |
|                                      |             | —25  | —25  |

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93