

Розетки ■ Настенные розетки серии Серех, винтовое соединение,

DIN VDE 0623, EN 60309-2. Цвет: серый (RAL 7035). Корпус и вставки изготовлены из АМАПЛАСТА (AMAPLAST).

Изображение	Название	Описание
	Настенные розетки серии Серех, серые ⚠ IP 44 Стандартная упаковка: 5 шт. Товарная группа 1025. Изображен арт. 4105.	■ Винтовое соединение ■ Ввод кабеля: 1х М 25 сверху, 1х М 25 снизу (для прорезания), 1х М 20 сбоку (для прорезания), для кабеля с внешним диаметром 7-13 мм Ø ■ ⚡ Протоуударная защита в соответствии со стандартом DIN 18032
	Настенные розетки серии Серех, серые ⚠ IP 44 Стандартная упаковка: 5 шт. Товарная группа 1025. Изображен арт. 4135.	■ Винтовое соединение ■ С полем для маркировки ■ Ввод кабеля: 1х М 25 сверху, 1х М 25 снизу (для прорезания), 1х М 20 сбоку (для прорезания), для кабеля с внешним диаметром 7-13 мм Ø
	Настенные розетки серии Серех, серые ⚠ IP 44 Стандартная упаковка: 5 шт. Товарная группа 1025. Изображен арт. 4165.	■ Винтовое соединение ■ С полем для маркировки ■ Запираемые на замок ■ 2 ключа в комплекте ■ Не демонтируются в закрытом состоянии ■ Возможна поставка с аналогичными замками ■ Ввод кабеля: 1х М 25 сверху, 1х М 25 снизу (для прорезания), 1х М 20 сбоку (для прорезания), для кабеля с внешним диаметром 7-13 мм Ø ■ Комплектация с аналогичным замком: № артикула + индекс G
	Настенные двойные розетки серии Серех, серые ⚠ IP 44 Стандартная упаковка: 5 шт. Товарная группа 1027. Изображен арт. 4202.	■ Винтовое соединение ■ Ввод кабеля: 1х М 20 сверху с крышкой, 2х М 25 (для прорезания) снизу, 2х М 20 (для прорезания) сбоку, для кабеля с внешним диаметром 7-13 мм Ø

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана +7(7172)727-132
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93


16A - 32A, IP 44

Изделия на другие напряжения и частоты – по запросу.

Ток, А	Кол-во полюсов	110В 50 и 60Гц	230В 50 и 60Гц	400В 50 и 60Гц	500В 50 и 60Гц	>50 - 500В 100-300Гц	>50 - 500В 300-500Гц	Чертежи и размеры
		3п 4п 5п 4ч 4ч 4ч	3п 4п 5п 6ч 9ч 9ч	3п 4п 5п 9ч 6ч 6ч	3п 4п 5п 7ч 7ч 7ч	3п 4п 5п 10ч 10ч 10ч	3п 4п 5п 2ч 2ч 2ч	
		Артикул №						


Чертежи и размеры

16	3	4101	4102				
16	4		4254	4103	4104		
16	5			4105			
32	3	4106	4107				
32	4			4108			
32	5			4110			




1 MB 312	A	16			32		
		3	4	5	3	4	5
меры, мм.	a	93	93	93	93	93	93
	b	90	90	90	90	90	90
	c	87	87	87	99	99	99
	d	75	75	75	75	75	75
	e	73	73	73	73	73	73
	f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	g	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
	k	33	33	33	33	33	33
Макс. сечение кабеля до мм.		18	18	18	18	18	18
Клеммы для кабеля сечением от до мм²		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
		—4	—4	—4	—6	—6	—6

16	3		4132				
16	4			4133			
16	5			4135			
32	3		4137				
32	4			4138			
32	5			4140			




1 MB 317	A	16			32		
		3	4	5	3	4	5
меры, мм.	a	93	93	93	93	93	93
	b	90	90	90	90	90	90
	c	88	88	88	100	100	100
	d	75	75	75	75	75	75
	e	73	73	73	73	73	73
	f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	g	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
	k	34	34	34	34	34	34
Макс. сечение кабеля до мм.		18	18	18	18	18	18
Клеммы для кабеля сечением от до мм²		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
		—4	—4	—4	—6	—6	—6

16	3		4162				
16	4			4163			
16	5			4165			
32	3		4167				
32	4			4168			
32	5			4170			



1 MB 313	A	16			32		
		3	4	5	3	4	5
меры, мм.	a	93	93	93	93	93	93
	b	90	90	90	90	90	90
	c	90	90	90	102	102	102
	d	75	75	75	75	75	75
	e	73	73	73	73	73	73
	f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	g	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
	k	36	36	36	36	36	36
Макс. сечение кабеля до мм.		18	18	18	18	18	18
Клеммы для кабеля сечением от до мм²		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
		—4	—4	—4	—6	—6	—6

Оснащение	Артикул №
1 розетка CEE 16A, 5п, 6ч, 400В 1 розетка SCHUKO® 16A, 2п+3, 230В	4202
1 розетка CEE 16A, 3п, 6ч, 230В 1 розетка SCHUKO® 16A, 2п+3, 230В	4203
2 розетки CEE 16A, 5п, 6ч, 400В	4204
2 розетки SCHUKO® 16A, 2п+3, 230В	4235
2 розетки CEE 16A, 4п, 6ч, 400В	4220
2 розетки CEE 16A, 3п, 6ч, 230В	4219



1 MB 350	A	16		
		3	4	5
меры, мм.	a	1,5	1,5	1,5
Клеммы для кабел сечением от до мм²		—4	—4	—4

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93